

m y s é

取扱説明書

家庭用美容器

ミーゼ グロウクリアブースター

MS-77

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~10)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

安全上のご注意 ————— p2

海外でのご使用について—— p11

各部のなまえとはたらき—— p12

お使いになる前に ————— p14

使いかた ————— p19

使い終わったら ————— p23

お知らせ ————— p25

●故障かな?と思ったら —— p25

●よくあるご質問 ————— p28

●製品仕様 ————— p31

アフターサービス ————— p32

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険（ご使用に関して）

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告（ご使用に関して）

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
 - ・幼児や自分で意思表示できない人
 - ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・自己免疫疾患のある人
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
- ・急性疾患の人
 - ・感染症疾患の人
 - ・悪性腫瘍のある人
 - ・有熱性疾患の人
 - ・高血圧の人や血液疾患のある人
 - ・発熱している人
 - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
 - ・神経障害のある人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
 - ・通院して薬を服用中の人
 - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

 **警告**（ご使用に関して）

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
- ・酒気帯びの場合
- ・頭部
- ・口内や陰部、粘膜など
- ・眼球
- ・上まぶた（下まぶた、及び目尻は使用可）
- ・のど
- ・膨らんだホクロ
- ・ウイルス性のイボ
- ・骨折をしている部位
- ・外科手術（形成、整形、美容）等で体内に金属を埋め込んだ部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。（施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等）

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。

- 使用前に電極やヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

警告（ご使用に関して）

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。



注意（ご使用に関して）

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



 **注意**（ご使用に関して）

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
- ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
- ・油煙、湯気の当たる場所・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
- ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



禁止

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。

また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電のおそれがあります。

- 使用しないとき・お手入れするときには必ず電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・事故のおそれがあります。

- 充電が終わったときはACアダプター（市販品）をコンセントから抜く。

火災・事故のおそれがあります。



プラグを
抜く

 **警告**（ご使用、保管に関して）

- 本体は子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。



注意（ご使用、保管に関して）

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。
EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。
強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。
- 同一部位には推奨時間以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- 使用時間を守って使用する。週に5回、1日1回5分を目安にご使用ください。
過度な使用はお肌を傷める原因となります。



必ず守る

 **警告**（電源に関して）

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。
感電、ショート、発火の原因となります。



禁止

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

タコ足配線
禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
収納時にはコードのねじれを直してください。

無理な扱い
禁止

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE


■ 各部のなまえとはたらき

本体

● 正面



● 背面



準備

付属品

- 充電用USBケーブル (USB Type-C)
 - 取扱説明書 (保証書付)
- 本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

安全機能

- 電流センサー
出力される電流値を測定し出力を制御します。
- 温度センサー
お肌や電極ヘッドの温度が高くなってくると、安全のため出力を低くします。
また、高温になり過ぎると、安全のため電源がオフになります（電極ヘッドの点滅5回とブザー音5回でお知らせ）。
その場合は、約30分間本体を休ませてください。
- モーションセンサー
本体の動きを検知し、電極ヘッドを同じ箇所にあて続けている場合は、安全のため出力を停止します。
本体を動かす速度が遅くなると、モーションセンサーの働きにより温感が弱まる場合があります。

オートオフ・スタンバイ機能

使用時間の目安は顔全体で約5分です。約2.5分経過するとブザーが鳴り、スタンバイ状態になります（ブザー音：「ピー」）。
スタンバイは約5分間で、レベルランプが点滅します。（すべての出力が一時停止します。）
電源ボタンを押すと後半の約2.5分間スタートします。後半の約2.5分が経過すると、自動的に電源がオフになります（ブザー音：「ピッピッ」）。
スタンバイ状態で約5分間操作しないと自動的に電源がオフ（オートオフ機能）になります（ブザー音：「ピッピッ」）。

パーソナル記憶機能

モード終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。

■ お使いになる前に


使用上のご注意

ご使用になる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください (P.18)。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- ラジオ波 (RF) は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。
- 上まぶたには使用しないでください。
- 推奨環境温度10℃～40℃
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.23)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや化粧品などを取り除いてください。
故障や、肌トラブルの原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。
- 電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるようにし、少なくなったら途中で補充してください。
化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。

- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。事故・けがの原因となります。
- 必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- おすすめ化粧品または化粧水、ジェル、水でお肌を湿らせてから、直接お肌にあててください。
お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。

● 基本の流れ




充電する

家庭用コンセントを使用する



パソコンを使用する



※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプター（市販品）の差し込みがゆるんでいないか確認してください。

● 充電時のランプ表示

充電中	充電ランプが白色に点滅。
充電完了時	充電ランプが5秒間白色点灯後、消灯。
充電時間	約3時間(室温約25℃) 電池残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は前後します。
動作時間	約40分 電池残量や充電環境によって、動作時間は前後します。

充電ランプ(⚡)の表示で、充電残量を確認することができます。

充電ランプ(⚡)表示	充電目安表示
白点灯	十分に充電されています。
赤点灯	充電が少なくなっています。
赤点滅	充電してください。

注意

- ACアダプター(市販品)は記載されている電圧値/電流値をご確認ください。5V1Aより低いものでは充電できない可能性があります。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。
- 充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- 本体、充電口、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 浴室、洗面所など高温多湿な場所で充電しないでください。

お肌へのプレテスト ※初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る



2 腕のテストする部分に均一におすすめ化粧品（パール1粒程度）を塗布し、電源をオンにして約2.5分間動かしながら使用する（P.19）

必ずレベル1でテストを行ってください。

持ちかたと
お肌へのあてかた



3 お肌に異常がないことを確認する

24時間後にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。

図のように本体を持ち、電極ヘッド全体をお肌にあててゆっくり動かしてください。

注意

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

■ 使いかた

使用の目安

週に5回、1日1回5分までを目安にご使用ください。

翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。

※過度な使用はお肌を傷める原因となります。

基本的な使いかた

必ずメイクを落とし、おすすめ化粧品などで十分に保湿してからご使用ください。

お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。

オイルやスクラブなど刺激の強い化粧品や温感効果のある化粧品、脂肪燃焼成分を含む化粧品は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。


※お肌が乾いた状態ではEMSを感じにくくなります。

1 電源をオンにする

電源ボタンを長押しします(約1秒)。充電ランプ(⚡)、レベル1ランプが点灯し、ラジオ波(RF)とEMSとイオン導入が出力されます。


パーソナル記憶機能

終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。



2 レベル(強さ)を選ぶ

レベルボタンを押すたびにレベルが切り換わります。レベルランプの点灯でレベルの確認ができます。
※使い始めは必ずレベル1でご使用ください。
※無理のないレベルを選んでご使用ください。



使う

注意

- 電源をオンにして2.5分経過するとスタンバイ状態になります。スタンバイ状態のまま、5分間操作がない場合は自動で電源がオフになります。

3 お肌にあてる

おすすめ化粧品をお肌に塗り、電極ヘッド全体がお肌にあたるように動かします。
本体の動かしかたは、「お肌へのあてかた」(P.22)を参照してください。

- 使用中にすべりが悪いと感じたら、おすすめ化粧品などをつけ足してください。
お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。
 - 熱く感じる場合は少し速めに動かすか、レベルを下げてください。
- ※お肌に強く押しあてすぎないでください。

4 電源をオフにする

電源ボタンを長押しします(約2秒)。

- お手入れが終わったら、お肌についておすすめ化粧品などをなじませ、日頃ご使用の基礎化粧品で仕上げをしてください。

注意


- 使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。
- 同一部位には推奨時間以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。

お肌へのあてかた

以下のように電極ヘッドをあてると効果的です。

- 使用時間の目安：片側約2.5分、計5分
- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に1~2 cm
右図を参考に気になる箇所を中心に広い範囲をケアしてください。
- 途中で停止するときは、電源ボタンを長押し(約2秒)して電源をオフにしてください。
- 約2.5分経過するとブザーが「ピー」と鳴り、スタンバイ状態になります。
再開するためには電源ボタンを押してください。
- 電源をオンしてからケア時間が約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

● 使用できない
部位



首すじや皮膚が薄い部位への使用にご注意ください。

首すじや皮膚が薄い部位を強く圧迫したり、刺激が強すぎると、疲労や気分に影響が出る場合があります。

以下を注意し、体調をみながら無理なくご使用ください。

- 強く押しあてず、一箇所に集中して使用しない。
- 首すじや皮膚の薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
- 途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止する。

● 使用できない
箇所



使う

注意

- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけどや低温やけどの原因となります。
- 首すじに使用する場合は強く押しあてないように注意し、途中で気分が悪くなった際は直ちに使用を中止してください。
また、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

■ 使い終わったら

| お手入れのしかた



警告

お手入れするときは必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 本体・電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る

- 汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。
- ヘッド電極の間に残った化粧品は、綿棒やコットンを使用して取り除いてください。
- 本体に水分が残らないよう、十分に拭き取ってください。

2 全体を乾いた布で拭き、水分を拭き取ってから、保管する

本体や充電口に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。

注意

- 水洗いしないでください。
- 化粧品などが付着した状態で放置しないでください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。



保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、充電用USBケーブルを抜いてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.25)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.35)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- 電源ボタンを長押し(約1秒)してください(P.20)。
- 電池残量がありません。充電してください(P.16)。

充電しても 数分しか使えない

- 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.16)。
- 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.35)にご連絡ください。
- ケア時間約5分、またはスタンバイ約5分経過で自動的に電源がオフになります。

充電が 開始されない

- 本体に充電用USBケーブルをしっかり差し込んでください。
- USB端子とパソコンを正しく接続してください(P.16)。
- ACアダプター(市販品)のプラグを壁面コンセントに差し込んでください(P.16)。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源がオフになる

- 電源ボタンとレベルボタンを同時に押すとリセット機能により電源オフになります。
ボタンを押さないように使用してください。
- 電源をオンにして2.5分経過するとスタンバイ状態になります。スタンバイ状態のまま、5分間操作がない場合は自動で電源がオフになります。

EMSが強い (ピリピリする・痛い)

- 設定レベルが高いので、レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
- お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧品などで湿らせてからご使用ください。
- 電極ヘッド全体がお肌にあたっていません。鏡で確認しながら、電極ヘッド全体をお肌にあててください。

EMSが弱い (感じない)

- 設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
- お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧品などで湿らせてからご使用ください。
- 筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。
- 電池残量が不足している場合は、充電してください(P.16)。

こんな症状

考えられる原因と対処法

レベルが1から
始まらない

- パーソナル記憶機能が搭載されているため、前回使用時のレベルから開始します。

ラジオ波(RF)が
熱い

- 電極ヘッドを動かさずに使用しています。必ず動かしながら使用してください。
- 動かすスピードが遅い可能性があります。少し速く動かしてください。
- 設定レベルが高いので、レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。

ラジオ波(RF)の
熱さを感じない

- 化粧品の水分量が足りない可能性があります。化粧品やジェルなどを付け足してください。
- 設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
- 動かすスピードが速い可能性があります。少し遅く動かしてください。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.16)。

充電ランプ(⚡)の
色が赤になる

- 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.16)。

よくあるご質問

Q 使用頻度の
目安はありますか？

A

週に5日、1日1回5分までを目安にご使用ください。

※お肌の状態を見ながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

※翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

Q お風呂で
使用できますか？

A

本製品は防水製品ではありません。お風呂場では使用しないでください。

Q サウナや岩盤浴で
使用できますか？

A

サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

Q お肌が乾いた状態でもEMSは使用できますか？

A お肌が乾いた状態では、EMSの刺激を感じにくくなる場合があります。EMSが弱いと感じる場合は、お肌を化粧品などで湿らせてご使用ください。

Q 敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？

A 初めてご使用になるときは、必ずプレテスト(P.18)を行っていただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q メイクの上から使用できますか？

A ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

Q 部位によって同じEMSのレベルでも刺激の感じ方が違うことがありますか？

A EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。

Q 使用後にお肌がほてります

A ラジオ波(RF)の温めによるものです。

Q 電極ヘッドが温まりません

A ラジオ波(RF)は電極ヘッドを温めるのではなく、電気のお肌を温めるものです。

Q レベルによって効果に違いはありますか？

A レベルを上げると、強く、早く温まります。また、EMSを強く感じます。
※初めて使用する場合や、使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 1A
消 費 電 力	約2W(充電時)
充 電 時 間	約3時間 ※充電残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は変わります。
動 作 時 間	約40分 ※使用環境やレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	約W36×D41×H148(mm)
製 品 質 量	約103g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 電極ヘッド:ステンレス
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
製 造 国	中国
付 属 品	充電用USBケーブル(USB Type-C)・1個 取扱説明書(保証書付)
推 奨 温 度	10℃～40℃

■ アフターサービス

おすすめ化粧品について

- 製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター (P.35) にお問い合わせください。
※予告なく販売を終了する場合があります。

ミーゼ グロウブースターセラム



内容量：20g

品 番：MY25001

価 格：1,100円（税込）

充電池について

- 充電池は消耗品です（保証対象外）。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.35）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



Li-Ion


内蔵電池の取り出し方法

- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、おけががないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。

操作STEP

①～④を参照し、電池を取り外してください。

- ① 製品底面のシールを剥がし、1カ所のネジを外す。
- ② 本体の上ケースをスライドさせて上下のケースを外し、ケーブルコネクタを外す。
- ③ 下ケースの4カ所のネジを外し、電池ケースを取り出す。
- ④ 電池ケースから電池を取り出す。



上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

GLOBAL AFTER SERVICE



[https://www.ya-man.co.jp/en/
support/repair/](https://www.ya-man.co.jp/en/support/repair/)

Memo

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.35)にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-77
形名	ミーゼ グロウクリアブースター		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<p style="text-align: center;">見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。 本</p>		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。
※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com